



SETO LED SNAKE NOTSTROMMODUL

Das **SETO LED SNAKE NOTSTROMMODUL** ist die beste Lösung für Ihre Lichtschlauch-Beleuchtung im Falle eines Stromausfalls! Dieses kompakte und leichte Modul verändert die Welt der LED-Leuchten und macht es einfacher denn je, eine zuverlässige Beleuchtung zur Verfügung haben, wenn Sie sie am meisten brauchen.

Bei einem Stromausfall stellt unser neues Notstrommodul sicher, dass Ihr Arbeitsbereich ausgeleuchtet ist und bleibt. Hierfür wird es einfach zwischen die Stromversorgung und Ihre SETO LED SNAKE gesteckt und ist sofort einsatzbereit.

Mit dem neuen **SETO LED SNAKE NOTSTROMMODUL** tapen Sie also auch im Notfall nicht im Dunkeln!

PRODUKTMERKMALE

- Kompaktes und leichtes Modul
- Notstromversorgung im Falle eines Stromausfalls
- Eingebauter Timer (2 x 60 Minuten)
- Einfacher Anschluss

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Eingangsspannung	100 bis 277 V AC
Frequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	50 bis 180 V DC
Notbetrieb	max. 50 W
Notfallzeit	2 x 60 Minuten (eingebauter Timer)
Akku	Li-Ion Akku, 22,2 V, 6.000 mAh
Ladezeit Akku	≥ 24 h
Notfallauslösezeit	< 1 Sek.
Lichttechnische Daten	
Lebensdauer ca.	> 30.000 Stunden oder 500 Ladezyklen
Allgemeine Daten	
Schutzeinrichtung	Eingebauter Batterieladeschutz mit konstantem Strom und konstanter Spannung sowie eingebauter Schutz vor Überladung und Überentladung
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 bis +65 °C
Art.-Nr.	1428003029

